

**Selector de Equipos para Control de Motores**  
3 x 230 Vac, 60 Hz Moeller Series®



Horse Power HP	Kilowatts KW	Corriente In	No Conductor AWG/MM	Contacto Serie Moeller	Codigo Serie Moeller	Voltaje Bobina	Rele Bimetálico Serie Moeller	Codigo Serie Moeller	Guardamotor** Serie Moeller	Codigo Serie Moeller	Guardamotor** Serie Moeller	Codigo Serie Moeller	Guardamotor*** Serie Moeller	Codigo Serie Moeller	NZM*** Serie Moeller	Codigo Serie Moeller	ATP Kloeme Serie Moeller	Arrancador Suave Serie Moeller	Codigo Serie Moeller
0.25	0.2	1.4	14/2.5	DILM7-10	276547	110V50HZ,120V60HZ	ZB12-1,6	278436	PKZM01-1,6	278480	PKZM0-1,6	072735	PKE12/XTU-4	121732	-	-	-	-	-
0.33	0.25	1.6	14/2.5	DILM7-10	276547	110V50HZ,120V60HZ	ZB12-1,6	278436	PKZM01-1,6	278480	PKZM0-1,6	072735	PKE12/XTU-4	121732	-	-	-	-	-
0.5	0.37	2.1	14/2.5	DILM7-10	276547	110V50HZ,120V60HZ	ZB12-2,4	278437	PKZM01-2,5	278481	PKZM0-2,5	072736	PKE12/XTU-4	121732	-	-	ATP05KME110	-	-
0.75	0.556	3	14/2.5	DILM7-10	276547	110V50HZ,120V60HZ	ZB12-4	278438	PKZM01-4	278482	PKZM0-4	072737	PKE12/XTU-4	121732	-	-	ATP075KME110	-	-
1	0.75	4	14/2.5	DILM7-10	276547	110V50HZ,120V60HZ	ZB12-4	278438	PKZM01-4	278482	PKZM0-4	072737	PKE12/XTU-4	121732	-	-	ATP1KME110	D57-3425X004N0-N	134925
1.5	1.1	5	14/2.5	DILM7-10	276547	110V50HZ,120V60HZ	ZB12-6	278439	PKZM01-6,3	278483	PKZM0-6,3	072738	PKE12/XTU-12	121733	-	-	ATP1.5KME110	D57-3405X004N0-N	134847
2	1.5	7	14/2.5	DILM7-10	276547	110V50HZ,120V60HZ	ZB12-10	278440	PKZM01-10	278484	PKZM0-10	072739	PKE12/XTU-12	121733	-	-	ATP2KME110	D57-3425X007N0-N	134927
3	2.2	9	14/2.5	DILM9-10	276687	110V50HZ,120V60HZ	ZB12-10	278440	PKZM01-10	278484	PKZM0-10	072739	PKE12/XTU-12	121733	-	-	ATP3KME110	D57-3425X009N0-N	134928
5	3.7	15	12/4	DILM15-10	290055	110V50HZ,120V60HZ	ZB12-16	290168	PKZM01-16	283390	PKZM0-16	046938	PKE32/XTU-32	121734	-	-	ATP5KME110	D57-3425X012N0-N	134929
7.5	5.6	20	12/4	DILM17-10	277001	110V50HZ,120V60HZ	ZB32-16	278452	PKZM01-16	283390	PKZM0-16	046938	PKE32/XTU-32	121734	-	-	ATP7.5KME110	D57-3425X016N0-N	134930
10	7.4	27	10/6	DILM32-10	277257	110V50HZ,120V60HZ	ZB32-32	278454	-	-	PKZM0-32	278489	PKE32/XTU-32	121734	-	-	ATP10KME110	D57-3425X032N0-N	134932
15	11	44	8/10	DILM50	277827	110V50HZ,120V60HZ	ZB65-57	278459	-	-	PKZM4-50	222355	PKE65/XTU-65	138516	-	-	ATP15KME110	D57-3425X055N0-N	134935
20	15	56	6/16	DILM65	277891	110V50HZ,120V60HZ	ZB65-57	278459	-	-	PKZM4-58	222394	PKE65/XTU-65	138516	-	-	ATP15KME110	D57-3425X070N0-N	134936
25	19	64	6/16	DILM65	277908	110V50HZ,120V60HZ	ZB65-65	278460	-	-	PKZM4-63	222413	PKE65/XTU-65	138516	-	-	ATP15KME110	D57-3425X070N0-N	134936
30	23	78	4/25	DILM80	239399	110V50HZ,120V60HZ	ZB150-100	278464	-	-	-	-	NZMB1-M80	265713	-	-	-	D57-3425X081N0-N	134937
40	30	100		DILM115	239547	110V50HZ,120V60HZ	ZB150-100	278464	-	-	-	-	NZMB1-M100	265714	-	-	-	D57-3425X100N0-N	134938
50	37	126	1/40	DILM150	239587	110V50HZ,120V60HZ	ZB150-150	278466	-	-	-	-	NZMB2-M160	265716	-	-	-	D57-3425X135N0-N	134939
60	45	152	1/0-50	DILM170	107012	110V50HZ,120V60HZ	ZB150-175	107316	-	-	-	-	NZMB2-M160	265716	-	-	-	D57-3425X160N0-N	134940
75	56	186	3/0-95	DILM185A/22	139536	110V50HZ,120V60HZ	Z5-220/FF225A	139576	-	-	-	-	NZMB2-M200	265717	-	-	-	D57-3425X200N0-N	134941
100	75	240	250-150	DILM250A/22	208200	110V50HZ,120V60HZ	Z5-250/FF225A	139577	-	-	-	-	NZMC3-	109676	-	-	-	D57-3405X200N0-N	134923
125	93	300	350-180	DILM300A/22	139555	110V50HZ,120V60HZ	Z5-300/FF250	139578	-	-	-	-	NZMC3-5320	109677	-	-	-	-	-
150	115	360	500-260	DILM400A/22	208208	110V50HZ,120V60HZ	ZW7-540	047702	-	-	-	-	NZMC3-5320	109677	-	-	-	-	-

\* Protección de sobrecarga  
\*\* Protección de sobrecarga y corto circuito  
\*\*\* Protección de sobrecarga y corto circuito electrónica

Accesorios para contactores DIL

Contactos auxiliares montaje frontal			
Terminales de tornillo			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
DILM32-XHI11	277376	1NA + 1NC	DILM7
DILM32-XHI02	277375	0NA + 2NC	DILM9
DILM32-XHI22	273777	2NA + 1NC	DILM12
DILM32-XHI31	106112	3NA + 1NC	DILM15
			DILM17
			DILM32
Contactos auxiliares montaje frontal			
Terminales de Muelle			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
DILM32-XHIC11	277751	1NA + 1NC	DILM7
DILM32-XHIC02	277750	0NA + 2NC	DILM9
DILM32-XHIC22	277752	2NA + 2NC	DILM12
			DILM15
			DILM17
			DILM25
			DILM32
Contactos auxiliares montaje lateral			
Terminales de tornillo			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
DILA-XHI0-5	115948	1NA + 0NC	DILM9
DILA-XHI01-5	115949	0NA + 1NC	DILM12
			DILM15
DILM32-XHI11-5	101371	1NA + 1NC	DILM15
			DILM17
			DILM25
			DILM32
Contactos auxiliares montaje frontal			
Terminales de tornillo			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
DILM150-XHI20		2NA + 0NC	DILM40
DILM150-XHI11		1NA + 1NC	DILM50
DILM150-XHI02		0NA + 2NC	DILM65
			DILM72
			DILM80
			DILM95
DILM150-XHI20	277945	2NA + 0NC	DILM115
DILM150-XHI11	277946	1NA + 1NC	DILM150
DILM150-XHI02	277947	0NA + 2NC	DILM170
DILM150-XHI40	277948	4NA + 0NC	
DILM150-XHI22	277950	2NA + 2NC	
DILM150-XHI13	277951	1NA + 3NC	
DILM150-XHI04	277952	0NA + 4NC	
DILM150-XHI22	277953	2NA + 2NC	
DILM150-XHI11	283463	1NA + 1NC	
Contactos auxiliares montaje lateral			
Terminales de tornillo			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
DILM1000-XHI11-SI	278425	1NA + 1NC	DILM40....
DILM1000-XHI11-SI	278426	1NA + 1NC	DILM225A...
DILM1000-XHI11-SA	278427	1NA + 1NC	
Accesorios para Guardamotrices PKZ			
Contactos auxiliares montaje lateral			
Terminales de tornillo			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
NHI11-PKZ0	072896	1NA + 1NC	PKZM01
NHI11-PKZ0-C	229680	1NA + 1NC	PKZM0
NHI12-PKZ0	072895	1NA + 2NC	PKZM4
NHI21-PKZ0	072894	2NA + 1NC	PKE
Contactos auxiliares montaje frontal			
Terminales de tornillo			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
NHI-E-11-PKZ0	082882	1NA + 1NC	PKZM01
NHI-E-10-PKZ0	082884	1NA + 0NC	PKZM0
NHI-E-10-PKZ0-C	229681	1NA + 0NC	PKZM4
NHI-E-01-PKZ0-C	229682	0NA + 1NC	PKE
Bobina de disparo			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
A-PKZ0(120VAC60HZ)	073195		PKZM01
A-PKZ0(240VAC60HZ)	073198		PKZM0
			PKZM4
			PKE
Bobina de bajo voltaje			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
U-PKZ0(120VAC60HZ)	073143		PKZM01
U-PKZ0(240VAC60HZ)	073146		PKZM0
			PKZM4
			PKE

## Selector de Equipos para Control de Motores

3 x 440 Vac, 60 Hz Moeller Series®



Horse Power HP	Kilowatts KW	Corriente In	No Conductor AWG/MM	Contactador Serie Moeller	Codigo Serie Moeller	Voltaje Bobina	Rele Bimetálico* Serie Moeller	Codigo Serie Moeller	Guardamotor** Serie Moeller	Codigo Serie Moeller	Guardamotor** Serie Moeller	Codigo Serie Moeller	Guardamotor*** Serie Moeller	Codigo Serie Moeller	NZM*** Serie Moeller	Codigo Serie Moeller	ATP Kloeme Serie Moeller	Arrancador Suave Serie Moeller	Codigo Serie Moeller
0.25	0.2	0.7	14/2.5	DILM7-10	276547	110V50HZ, 120V60HZ	ZB12-1	278435	PKZM01-1	278479	PKZM0-1	72734	PKE12/XTU-1,2	121731	-	-	-	-	-
0.33	0.25	0.8	14/2.5	DILM7-10	276548	190V50HZ, 220V60HZ	ZB12-1	278435	PKZM01-1	278479	PKZM0-1	72734	PKE12/XTU-1,2	121731	-	-	-	-	-
0.5	0.37	1.05	14/2.5	DILM7-10	276547	110V50HZ, 120V60HZ	ZB12-1,6	278436	PKZM01-1,6	278480	PKZM0-1,6	072735	PKE12/XTU-4	121732	-	-	-	-	-
0.75	0.556	1.5	14/2.5	DILM7-10	276548	190V50HZ, 220V60HZ	ZB12-1,6	278436	PKZM01-1,6	278480	PKZM0-1,6	072735	PKE12/XTU-4	121732	-	-	-	-	-
1	0.75	2	14/2.5	DILM7-10	276547	110V50HZ, 120V60HZ	ZB12-2,4	278437	PKZM01-2,5	278481	PKZM0-2,5	072736	PKE12/XTU-4	121732	-	-	ATP05KME110	-	-
1.5	1.1	2.65	14/2.5	DILM7-10	276548	190V50HZ, 220V60HZ	ZB12-4	278438	PKZM01-4	278482	PKZM0-4	072737	PKE12/XTU-4	121732	-	-	ATP075KME110	-	-
2	1.5	3.4	14/2.5	DILM7-10	276547	110V50HZ, 120V60HZ	ZB12-4	278438	PKZM01-4	278482	PKZM0-4	072737	PKE12/XTU-4	121732	-	-	ATP1KME110	-	-
3	2.2	4.5	14/2.5	DILM7-10	276548	190V50HZ, 220V60HZ	ZB12-6	278439	PKZM01-6,3	278483	PKZM0-6,3	072738	PKE12/XTU-12	121733	-	-	ATP15KME110	-	-
5	3.7	7.2	14/2.5	DILM9-10	276687	110V50HZ, 120V60HZ	ZB12-10	278440	PKZM01-10	278484	PKZM0-10	072739	PKE12/XTU-12	121733	-	-	ATP2KME110	-	-
7.5	5.6	10	14/2.5	DILM12-11	276827	110V50HZ, 120V60HZ	ZB12-10	278440	PKZM01-10	278484	PKZM0-10	072739	PKE12/XTU-12	121733	-	-	ATP3KME110	-	-
10	7.4	13.5	14/2.5	DILM15-10	290055	110V50HZ, 120V60HZ	ZB12-16	290168	PKZM01-16	283390	PKZM0-16	046938	PKE32/XTU-32	121734	-	-	ATP5KME110	-	-
15	11	22	12/4	DILM25-10	277129	110V50HZ, 120V60HZ	ZB32-24	278453	PKZM01-20	283383	PKZM0-20	046988	PKE32/XTU-32	121734	-	-	ATP7.5KME110	-	-
20	15	28	10/6	DILM32-10	277257	110V50HZ, 120V60HZ	ZB32-32	278454	-	-	PKZM0-32	278489	PKE32/XTU-32	121734	-	-	ATP10KME110	-	-
25	19	31.5	8/10	DILM32-10	277258	220V50HZ, 240V60HZ	ZB32-32	278454	-	-	PKZM0-32	278489	PKE32/XTU-32	121734	-	-	ATP10KME110	-	-
30	23	39	8/10	DILM40	277763	110V50HZ, 120V60HZ	ZB65-57	278459	-	-	PKZM4-50	222355	PKE65/XTU-65	138516	-	-	ATP15KME110	-	-
40	30	51	6/16	DILM65	277891	110V50HZ, 120V60HZ	ZB65-57	278459	-	-	PKZM4-58	222394	PKE65/XTU-65	138516	-	-	ATP15KME110	-	-
50	37	63	6/16	DILM65	277892	220V50HZ, 240V60HZ	ZB65-65	278460	-	-	PKZM4-63	222413	PKE65/XTU-65	138516	-	-	ATP15KME110	-	-
60	45	76	4/2.5	DILM80	239400	110V50HZ, 120V60HZ	ZB150-100	278464	-	-	-	-	-	-	NZMB1-M80	265713	-	-	-
75	56	93	3/2.7	DILM115	239547	110V50HZ, 120V60HZ	ZB150-100	278464	-	-	-	-	-	-	NZMB1-M100	265714	-	-	-
100	75	120	1/40	DILM150	239587	110V50HZ, 120V60HZ	ZB150-150	278466	-	-	-	-	-	-	NZMB2-M160	265716	-	-	-
125	93	150	1/0-50	DILM150	239588	220V50HZ, 240V60HZ	ZB150-175	107316	-	-	-	-	-	-	NZMB2-M160	265716	-	-	-
150	115	180	3/0-95	DILM185A/22	139536	110V50HZ, 120V60HZ	Z5-220/FF225A	139576	-	-	-	-	-	-	NZMB2-M200	265717	-	-	-
200	149	240	250-150	DILM250A/22	208200	110V50HZ, 120V60HZ	Z5-250/FF225A	139577	-	-	-	-	-	-	NZMC3-	109676	-	-	-
250	186	295	350-180	DILM300A/22	139555	110V50HZ, 120V60HZ	Z5-300/FF250	139578	-	-	-	-	-	-	NZMC3-S320	109677	-	-	-
300	223	300	500-260	DILM300A/22	139556	220V50HZ, 240V60HZ	Z5-300/FF250	139578	-	-	-	-	-	-	NZMC3-S320	109677	-	-	-

\* Protección de sobrecarga  
 \*\* Protección de sobrecarga y corto circuito  
 \*\*\* Protección de sobrecarga y corto circuito electrónica

### Accesorios para contactores DIL

Contactos auxiliares montaje frontal			
Terminales de tornillo			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
DILM32-XH11	277376	1NA + 1NC	DILM7
DILM32-XH02	277375	0NA + 2NC	DILM9
DILM32-XH22	273777	2NA + 2NC	DILM12
DILM32-XH31	106112	3NA + 1NC	DILM15 DILM17 DILM32
Contactos auxiliares montaje frontal			
Terminales de Muelle			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
DILM32-XHC11	277751	1NA + 1NC	DILM7
DILM32-XHC02	277750	0NA + 2NC	DILM9
DILM32-XHC22	277752	2NA + 2NC	DILM12 DILM15 DILM17 DILM25 DILM32
Contactos auxiliares montaje lateral			
Terminales de tornillo			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
DILA-XH10-S	115948	1NA + 0NC	DILM9
DILA-XH01-S	115949	0NA + 1NC	DILM12 DILM15
DILM32-XH11-S	101371	1NA + 1NC	DILM15 DILM17 DILM25 DILM32
Contactos auxiliares montaje frontal			
Terminales de tornillo			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
DILM150-XH20	D57-3425X007N0-N	2NA + 0NC	DILM40
DILM150-XH11	D57-3425X009N0-N	1NA + 1NC	DILM50
DILM150-XH02	D57-3405X009N0-N	0NA + 2NC	DILM65
Contactos auxiliares montaje frontal			
Terminales de tornillo			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
DILM150-XH20	D57-3425X012N0-N	2NA + 0NC	DILM72 DILM80
DILM150-XH10	D57-3405X012N0-N	1NA + 1NC	DILM95
DILM150-XH11	D57-3425X024N0-N	2NA + 0NC	DILM115
DILM150-XH02	D57-3405X024N0-N	0NA + 2NC	DILM150
DILM150-XH40	D57-3425X032N0-N	4NA + 0NC	DILM170
DILM150-XH22	D57-3425X032N0-N	2NA + 2NC	-
DILM150-XH13	D57-3405X032N0-N	1NA + 3NC	-
DILM150-XH04	D57-3425X032N0-N	0NA + 4NC	-
DILM150-XH12	D57-3405X032N0-N	2NA + 2NC	-
DILM150-XH11	D57-3405X032N0-N	1NA + 1NC	-
Contactos auxiliares montaje lateral			
Terminales de tornillo			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
DILM1000-XH11-SI	278425	1NA + 1NC	DILM40...
DILM1000-XH11-SI	278426	1NA + 1NC	DILM225A...
DILM1000-XH11-SA	278427	1NA + 1NC	-
Accesorios para Guardamotores PKZ			
Contactos auxiliares montaje lateral			
Terminales de tornillo			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
NH11-PK20	072896	1NA + 1NC	PKZM01
NH11-PK20-C	229680	1NA + 1NC	PKZM0
NH12-PK20	072895	1NA + 2NC	PKZM4
NH21-PK20	072894	2NA + 1NC	PKE
Contactos auxiliares montaje frontal			
Terminales de tornillo			
Tipo	Codigo	Configuracion	Para:
NH1-E-11-PK20	082882	1NA + 1NC	PKZM01
NH1-E-10-PK20	082884	1NA + 0NC	PKZM0
NH1-E-10-PK20-C	229681	1NA + 0NC	PKZM4
NH1-E-01-PK20-C	229682	0NA + 1NC	PKE
Bobina de disparo			
Tipo	Codigo	Para:	
A-PKZ0(120VAC60HZ)	073195	PKZM01	
A-PKZ0(240VAC60HZ)	073198	PKZM0 PKZM4 PKE	
Bobina de bajo voltaje			
Tipo	Codigo	Para:	
U-PKZ0(120VAC60HZ)	073143	PKZM01	
U-PKZ0(240VAC60HZ)	073146	PKZM0 PKZM4 PKE	